

尺寸表一(mm)



项目	表示符号	产品尺寸									偏差
		5X11	6.3X9 6.3X12	8X9 8x12	8x14 8x16 8x20	8X25	10x13 10X14 10x16	10x17 10x20 10x25	13x17 13x21 13x25	16x18 16x20 16x25	
引线代码	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
引线直径	Φd	0.5	0.5	0.5	0.5/0.6	0.5/0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	± 0.03
电容间中心距	P	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	15	30	± 1.0
编带纸孔距	P0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	15	15	± 0.2
引线孔间距	P1	5.35	5.1	4.6	4.6	4.6	3.85	3.85	5	3.75	± 0.7
电容中心与孔中心间距	P2	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	7.5	7.5	± 1.0
两引线间距	F	2.0	2.5	3.5	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	7.5	± 0.5
孔中心与封口处间距	H	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	± 0.75
编带纸宽度	W	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	± 0.5
胶带宽度	W0	11.0	11.0	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	min
孔中心位置	W1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	+0.75 -0.5
编带纸与胶带间距	W2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	max

○ 尺寸表二(mm)

项目	表示符号	产品尺寸					偏差
		5X11	6.3X9 6.3X12	8X9 8x12	8x14 8x16 8x20	8X25	
引线代码		P	P	P	P	P	
引线直径	Φd	0.5	0.5	0.5	0.5/0.6	0.5/0.6	± 0.03
电容间中心距	P	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	± 1.0
编带纸孔距	P0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	± 0.2
引线与孔间距	P1	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	± 0.7
电容中心与孔中心间距	P2	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	± 1.0
两引线间距	F	2.0	2.5	3.5	3.5	3.5	± 0.5
两引线间距	F1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	± 0.5
孔中心与封口处间距	H	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	± 0.75
中心到成型间距	H0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	± 0.5
编带纸宽度	W	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	± 0.5
胶带宽度	W0	11.0	11.0	12.5	12.5	12.5	min
孔中心位置	W1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	$+0.75$ -0.5
编带纸与胶带间距	W2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	max